

LED Stableuchte mit Akku "AML-1000", 10W, 1044lm, Magnethalter, neutralweiß

Art.-Nr. 23786

Technische Daten:

- leichtes ABS Kunststoffgehäuse • SMD LEDs mit gesamt 10W
- Leuchtkraft schaltbar 50% 663Lumen / 100% 1044 Lumen
- Leuchtdauer 50% 4-5Std. 100% ca. 2-2,5Std.
- Lichtfarbe neutralweiß • Farbtemperatur 4588K
- klare Acrylfront • integrierter Li-Ion Akku 3,7V/4400mAh
- 100% geladen in ca. 2,5-3 Stunden (abhängig vom Netzteil)
- verstellbare Magnethalter mit 4-stufiger Arretierung
- Sensorschalter reagiert bei 0-10cm Distanz • Leuchtwinkel 140°
- 100% hell <0,1 Sek. • Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std. • RA >80
- geschützte USB-C Ladebuchse • mit Überlade- und Entladeschutz
- inklusive 60cm USB-C Kabel (mind. 2A USB-Netzteil wird benötigt)
- Betrieb nur über Akku • HxBxT 500x40x40mm • Gewicht ca. 480g



Produktbeschreibung:

Universell verwendbare Akku-Stableuchte mit 2-facher Magnethalterung. Die Befestigung erfolgt per Haken oder Magnethalter. Diese sind 180° drehbar und ermöglichen eine multi flexible Nutzung. Die Helligkeit lässt sich in 2 Stufen schalten. Der zusätzliche Gestensensor ermöglicht ein EIN / AUS Schalten mit einer Handbewegung - ohne die Leuchte berühren zu müssen. IP67 und damit auch in wirklich feuchten Situationen einsetzbar. Ladung über Akku, eine Akkuladung hält bis zu 2,5 Stunden. Inklusive Ladeschale und zusätzlicher Taschenlampe.

Bedienung & Funktion

Der Funktions-Taster hat folgende Modi: Einmal drücken, die vordere sehr helle LED wird auf 50% eingeschaltet. Der zweite Druck steigert die Helligkeit auf 100%, der Dritte deaktiviert die Leuchte. Die Aktivierung der Gestensteuerung erfolgt über den kleinen schwarzen Taster an der drehbaren Magnethalterung. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit durch mehrfach ein, aktivieren Sie die Gestensteuerung (blaue LED aktiv). Nun können Sie durch Vorbeiwischen (in der Nähe der blauen LED) die Leuchte EIN/AUS schalten ohne diese direkt zu berühren.



Akku-Licht



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern, beeinträchtigten Menschen oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Hinweise zum Akku

Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. • Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuher

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.